

XtendLan DPC-D221-4S-ID



XtendLan DPC-D221-4S-ID; Dveřní stanice pro multi-účastnické systémy s přímou tlačítkovou volbou, barevná kamera, CCD 1/3" 170°, přímá tlačítková volba bytu/pokoje, reproduktor. Rozšíření na více tlačítek expanzními moduly, čtečka přístupových karet ...

Kód	NETXTE2679
PN	DPC-D221-4S-ID
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D221-4S-ID

Dveřní stanice pro multi-účastnické systémy s přímou tlačítkovou volbou, **barevná kamera, CCD 1/3" 170°**, přímá tlačítková volba bytu/pokoje, reproduktor.

Rozšíření na více tlačítek expanzními moduly, **čtečka přístupových karet**, ovládání 1 zámku (druhý lze doplnit pomocí modulu DPA-D2-RLC) a odchodového tlačítka, **ocelový nerezový kryt**.

Vlastnosti:

- přímá volba účastníka tlačítkem
- 4 tlačítka s jmenovkami, jednořadové (jedno tlačítko = jedna jmenovka)
- podsvícení tlačítek
- infračervený přísvit pro noční vidění
- rozšíření počtu tlačítek modulem DPC-221E, lze připojit, až 3 expanzní moduly k jedné dveřní stanici
- nerezový kryt
- přímé ovládání zámku, kontakty NC/NO, 12 V DC
- připojení na dvoudrátovou sběrnici
- napájení DC 24 V (je v systému společná pro všechna zařízení na sběrnici)
- krytí IP45, bezproblémová venkovní instalace

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/3", CCD, barevná, úhel záběru 170°

Klávesnice: ne

Tlačítka: 4 x s podsvícenou jmenovkou

Reproduktor: ano

Připojení: na dvoudrátovou sběrnici

Napájení: DC 24-26 V, napájení společné pro celý systém

Odběr: 5 W při aktivitě, 1 W při nečinnosti

Instalace: adresace telefonu DIP přepínači, max. 4 dveřní stanice na jedné sběrnici

Rozměry výseku: 316 x 133 x 48 mm

Vlastnosti volání:

- nejvýše jedno volání na sběrnici v jednu chvíli
- volání z dveřní stanice má přednost před interkomy
- volání z dveřní stanice zablokuje nevolaným monitorům aktivitu, signalizováno LED diodou (busy)
- pokud volaná stanice již hovoří ozve se při stisknutí tlačítka na domovním zvonku varovný tón a podsvit volané stanice se nerozbliká
- komunikace je pouze jednokanálová. Systém inteligentně přepíná mezi dveřníkem a monitorem. Problém může nastat v hlučných prostorách jako jsou školky nebo poblíž hlučné komunikace. Pro použití ve školkách doporučujeme použít monitor se sluchátkem nebo IP systém Dahua.

Systém není vhodný pro velmi frekventovaná místa, kde je více dveřních stanic v jednom D2 systému. Pokud opakovaně

více lidí zvoní na více dveřních stanic současně, tak může dojít k zamrznutí systému. Problém není např. u běžných činžovních domů s dvěma vchody, ale problematické jsou zejména školky.

Čtečka karet:

- umožňuje bezkontaktní identifikaci držitele karty a automatické odemknutí vstupních dveří
- management karet přímo z dveřní stanice
- RFID čtečka, pro karty RFID 125 kHz, paměť pro max. 320 karet, dvě master RFID karty pro konfiguraci
- v balení dvě řídicí RFID karty, jedna řídicí karta pro přidávání a druhá pro odebírání karet ze systému (řídicí karty nelze používat k běžnému přístupu, slouží jen pro administraci systému).

Rozhraní:

- výstupní napětí pro řízení zámku 12 V DC, 250 mA max. (krátkodobě)
- spínaný kontakt max. 48 V DC, max. 1,5 A, aktivace sepnutí na 1 s až 10 minut dle nastavení
- připojení odchodového tlačítka pro otevření zámku (2pólová svorkovnice)
- video 1Vp-p, 75 Ω , CCIR

Náhledy na kameru dveřní stanice:

- dveřní stanice umožňuje z monitoru provést náhled na kameru kteréhokoliv z připojených domovních telefonů
- náhled se přepíná mezi domovními telefony automaticky každých 15 sekund (nastavitelné v rozsahu 6-600 s)
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné hovořit do telefonu
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné odemknout zámek dveří



[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtete prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
