

Dveřní stanice XtendLan DPC-D218ID-S



XtendLan DPC-D218ID-S; Dveřní stanice pro multi-účastnické systémy dvoudrátového systému. Barevná kamera, CCD 1/3", podsvícený LCD displej volby bytu/pokoje. Tlačítkový číselný panel. Pro návštěvníka může být menu česky. Pro zapuštěnou montáž, součást...

Kód	NETXTE2758
PN	DPC-D218ID-S
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D218ID-S

Dveřní stanice pro multi-účastnické systémy dvoudrátového systému. Barevná kamera, CCD 1/3", podsvícený LCD displej volby bytu/pokoje. Tlačítkový číselný panel. Pro návštěvníka může být menu česky. Pro zapuštěnou montáž, součástí balení je nerezový hliníkový kryt se stříškou. Vestavěná bezdotyková čtečka ID karet, paměť na 320 ID karet. Management karet přímo z dveřní stanice, nebo vzdáleně z monitoru. Podporuje nahrání jmenného seznamu z PC pomocí LAN adaptéru DPA-D2-IPG.

Podpora BDU jednotky v režimech gateway a router.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/3", CCD, barevná, možnost změny úhlu kamery

Displej: LCD, barevný, 128 x 128 px

Klávesnice: numerická

Reproduktor: ano

RFID čtečka: 125 KHz, paměť pro max. 320 karet

Připojení: na sběrnici pomocí kroucené dvoulinky

Ovládání zámku: kontakty NC/NO

Napájení: 24 V DC, z injektoru DPA-D2A, napájení společné pro celý systém

Odběr: 9 W při aktivitě, 3 W při nečinnosti

Montáž: zapuštěná, součástí balení je nerezový hliníkový kryt se stříškou

Rozměry výseku: 350 x 128 x 46 mm

Co vidí návštěvník na displeji:

- návštěvník může listovat jmenným seznamem (obsahuje vždy číslo bytu/poje a uživatelem zadaný text), počet jmen na jednu zobrazenou stránku je 8, listování pomocí tlačítek.
- pro návštěvníka se po 4 sekundách střídá obrázek s instrukcemi použití zvonku
- typicky je zde:
 - a) jak volat účastníka (např. zadejte 4místné číslo)
 - b) jak volat na vrátnici (např. zadejte 0000)
 - c) jak vyhledávat v jmenném seznamu (např. stiskněte 9#)
 - d) jak si odemknete dveře (např. zadejte kód a stiskněte #)

Jak instalovat:

- dveřní stanice/telefon se připojuje na domovní systém prostřednictvím injektoru DPA-D2A k 2drátovému vedení bez polarity.
- jmenný seznam lze nahrát pomocí softwaru DX-Builder (musí být zapojeno DPA-D2-IPG)

Ovládané a nastavované funkce:

- číselné odemykací kódy nebo pomocí RFID čtečky
- možnost zamezení hádání hesla (3 pokusy, pak na 3 minuty blokáce zámku)
- management ID karet - uživatel znalý programovacího hesla může registrovat ID karty do systému

- debug režim pro komunikaci až 5 monitorů, odhalování závad

Komunikace je pouze jednokanálová. Systém inteligentně přepíná mezi dveřníkem a monitorem. Problém může nastat v hlučných prostorách jako jsou školky a nebo poblíž hlučné komunikace. Pro použití ve školkách doporučujeme použít monitor se sluchátkem nebo IP systém Dahua.

Systém není vhodný pro velmi frekventovaná místa, kde je více dveřních stanic v jednom D2 systému. Pokud opakovaně více lidí zvoní na více dveřních stanic současně, tak může dojít k zamrznutí systému. Problém není např. u běžných činžovních domů s dvěma vchody, ale problematické jsou zejména školky.



[Manuál \(cz\)](#)



[Technický manuál](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Komplexní manuál pro 2-drátové systémy](#)



[Manuály a firmware](#)



[Ostatní download](#)
