

XtendLan DPC-D250-1-ID



XtendLan DPC-D250-1-ID; Dveřní stanice pro jedno-účastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 1x zvonek. Barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Venkovní, ne...

Kód	NETXTE2952V
PN	DPC-D250-1-ID-VYP
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	6 měs.

XtendLan DPC-D250-1-ID

Dveřní stanice pro jedno-účastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 1x zvonek. Barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Venkovní, nerez ocel, stupeň krytí IP54, povrchová montáž. Infračervený přísvit pro noční vidění.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/3", CCD, barevná, úhel záběru 170°

Klávesnice: ne

Tlačítka: 1 x s podsvícenou jmenovkou

Reproduktor: ano

RFID čtečka: 125 KHz, paměť pro max. 320 karet, dvě master RFID karty pro konfiguraci

Připojení: na dvoudrátovou sběrnici

Napájení: 24 V DC, napájení společné pro celý systém

Odběr: 160 mA při aktivitě, 25 mA při nečinnosti

Instalace: max. 4 dveřní stanice na jedné sběrnici

Montáž: povrchová

Rozměry: 179 x 94 x 42 mm

Rozhraní:

Ovládání zámku: přímé, 12 V DC, max. 300 mA (krátkodobě)

Spínaný kontakt: max. 24 V DC, max. 1 A

Aktivace sepnutí: na 1 sekundu až 10 minut dle nastavení

Připojení odchodového tlačítka pro otevření zámku: 2pólová svorkovnice

Video: 1 Vp-p, 75 Ohm, CCIR

Vlastnosti volání:

- nejvýše jedno volání na sběrnici v jednu chvíli
- volání z dveřní stanice má přednost před interkomy
- volání z dveřní stanice zablokuje nevolaným monitorům aktivitu, signalizováno LED diodou (busy)
- pokud volaná stanice již hovoří ozve se při stisknutí tlačítka na domovním zvonku varovný tón a podsvit volané stanice se nerozbliká
- komunikace je pouze jednobokaná. Systém inteligentně přepíná mezi dveřníkem a monitorem. Problém může nastat v hlučných prostorách jako jsou školky nebo poblíž hlučné komunikace. Pro použití ve školkách doporučujeme použít monitor se sluchátkem nebo IP systém Dahua.

Systém není vhodný pro velmi frekventovaná místa, kde je více dveřních stanic v jednom D2 systému. Pokud opakovaně více lidí zvoní na více dveřních stanic současně, tak může dojít k zamrznutí systému. Problém není např. u běžných činžovních domů s dvěma vchody, ale problematické jsou zejména školky.

Náhledy na kameru dveřní stanice:

- dveřní stanice umožňuje z monitoru provést náhled na kameru kteréhokoliv z připojených domovních telefonů
 - náhled se přepíná mezi domovními telefony automaticky každých 15 sekund (nastavitelné v rozsahu 6-600 s)
 - je možné povolit, aby při náhledu bylo možné hovořit do telefonu
 - je možné povolit, aby při náhledu bylo možné odemknout zámek dveří
-



[Manuál](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
