## Dveřní stanice XtendLan DPC-D250-2-ID

XtendLan DPC-D250-2-ID; Dveřní stanice pro víceúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 2x zvonek. Barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Venkovní, nere...

| | |
|---|---|
| Kód | NETXTE2953 |
| PN | DPC-D250-2-ID |
| Výrobce | XTENDLAN |
| Záruka | 26 měs. |

**XtendLan DPC-D250-2-ID**

Dveřní stanice pro víceúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 2x zvonek. Barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Venkovní, nerez ocel, stupeň krytí IP54, povrchová montáž. Infračervený přísvit pro noční vidění.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kamera:** 1/3", CCD, barevná, úhel záběru 170°
**Klávesnice:** ne
**Tlačítka:** 2 x s podsvícenou jmenovkou
**Reproduktor:** ano
**RFID čtečka:** 125 KHz, paměť pro max. 320 karet, dvě master RFID karty pro konfiguraci
**Připojení:** na dvoudrátovou sběrnici
**Napájení:** 24 V DC, napájení společné pro celý systém
**Odběr:** 160 mA při aktivitě, 25 mA při nečinnosti
**Instalace:** max. 4 dveřní stanice na jedné sběrnici
**Montáž:** povrchová
**Rozměry:** 179 x 94 x 42 mm

**Rozhraní:**

**Ovládání zámku:** přímé, 12 V DC, max. 300 mA (krátkodobě)
**Spínaný kontakt:** max. 24 V DC, max. 1 A
**Aktivace sepnutí:** na 1 sekundu až 10 minut dle nastavení
**Připojení odchodového tlačítka pro otevření zámku:** 2pólová svorkovnice
**Video:** 1 Vp-p, 75 Ohm, CCIR

**Vlastnosti volání:**

- nejvýše jedno volání na sběrnici v jednu chvíli
- volání z dveřní stanice má přednost před interkomy
- volání z dveřní stanice zablokuje nevolaným monitorům aktivitu, signalizováno LED diodou (busy)
- pokud volaná stanice již hovoří ozve se při stisknutí tlačítka na domovním zvonku varovný tón a podsvit volané stanice se nerozbliká
- komunikace je pouze jednokanálová. Systém inteligentně přepíná mezi dveřníkem a monitorem. Problém může nastat v hlučných prostorách jako jsou školky a nebo poblíž hlučné komunikace. Pro použití ve školkách doporučujeme použít monitor se sluchátkem nebo IP systém Dahua.

Systém není vhodný pro velmi frekventovaná místa, kde je více dveřních stanic v jednom D2 systému. Pokud opakovaně více lidí zvoní na více dveřních stanic současně, tak může dojít k zamrznutí systému. Problém není např. u běžných činžovních domů s dvěma vchody, ale problematické jsou zejména školky.

**Náhledy na kameru dveřní stanice:**

- dveřní stanice umožňuje z monitoru provést náhled na kameru kteréhokoliv z připojených domovních telefonů

- náhled se přepíná mezi domovními telefony automaticky každých 15 sekund (nastavitelné v rozsahu 6-600 s)
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné hovořit do telefonu
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné odemykat zámek dveří

---

Manuál

Příručka pro 2-drátové systémy (cz) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací

Ostatní download

---