

XtendLan DPC-D250-2-ID



XtendLan DPC-D250-2-ID; Dveřní stanice pro víceúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 2x zvonek. Barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Venkovní, nerez...

Kód	NETXTE2953V
PN	DPC-D250-2-ID-VYP
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	6 měs.

XtendLan DPC-D250-2-ID

Dveřní stanice pro víceúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 2x zvonek. Barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Venkovní, nerez ocel, stupeň krytí IP54, povrchová montáž. Infračervený přísvit pro noční vidění.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/3", CCD, barevná, úhel záběru 170°

Klávesnice: ne

Tlačítka: 2 x s podsvícenou jmenovkou

Reproduktor: ano

RFID čtečka: 125 KHz, paměť pro max. 320 karet, dvě master RFID karty pro konfiguraci

Připojení: na dvoudrátovou sběrnici

Napájení: 24 V DC, napájení společné pro celý systém

Odběr: 160 mA při aktivitě, 25 mA při nečinnosti

Instalace: max. 4 dveřní stanice na jedné sběrnici

Montáž: povrchová

Rozměry: 179 x 94 x 42 mm

Rozhraní:

Ovládání zámku: přímé, 12 V DC, max. 300 mA (krátkodobě)

Spínaný kontakt: max. 24 V DC, max. 1 A

Aktivace sepnutí: na 1 sekundu až 10 minut dle nastavení

Připojení odchodového tlačítka pro otevření zámku: 2pólová svorkovnice

Video: 1 Vp-p, 75 Ohm, CCIR

Vlastnosti volání:

- nejvýše jedno volání na sběrnici v jednu chvíli
- volání z dveřní stanice má přednost před interkomy
- volání z dveřní stanice zablokuje nevolaným monitorům aktivitu, signalizováno LED diodou (busy)
- pokud volaná stanice již hovoří ozve se při stisknutí tlačítka na domovním zvonku varovný tón a podsvit volané stanice se nerozblíká
- komunikace je pouze jednokanálová. Systém inteligentně přepíná mezi dveřníkem a monitorem. Problém může nastat v hlučných prostorách jako jsou školky a nebo poblíž hlučné komunikace. Pro použití ve školkách doporučujeme použít monitor se sluchátkem nebo IP systém Dahua.

Systém není vhodný pro velmi frekventovaná místa, kde je více dveřních stanic v jednom D2 systému. Pokud opakovaně více lidí zvoní na více dveřních stanic současně, tak může dojít k zamrznutí systému. Problém není např. u běžných činžovních domů s dvěma vchody, ale problematické jsou zejména školky.

Náhledy na kameru dveřní stanice:

- dveřní stanice umožňuje z monitoru provést náhled na kameru kteréhokoliv z připojených domovních telefonů

- náhled se přepíná mezi domovními telefony automaticky každých 15 sekund (nastavitelné v rozsahu 6-600 s)
 - je možné povolit, aby při náhledu bylo možné hovořit do telefonu
 - je možné povolit, aby při náhledu bylo možné odemknout zámek dveří
-



[Manuál](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
