XtendLan DPC-D250-3-ID

XtendLan DPC-D250-3-ID; Dveřní stanice pro víceúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 3× zvonek. Barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Venkovní, nere...

Kód	NETXTE2954
PN	DPC-D250-3-ID
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D250-3-ID

Dveřní stanice pro víceúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 3× zvonek. Barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Venkovní, nerez ocel, stupeň krytí IP54, povrchová montáž. Infračervený přísvit pro noční vidění.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/3", CCD, barevná, úhel záběru 170°
Klávesnice: ne
Tlačítka: 3× s podsvícenou jmenovkou
Reproduktor: ano
RFID čtečka: 125 KHz, paměť pro max. 320 karet, dvě master RFID karty pro konfiguraci
Připojení: na dvoudrátovou sběrnici
Napájení: 24 V DC, napájení společné pro celý systém
Odběr: 160 mA při aktivitě, 25 mA při nečinnosti
Instalace: max. 4 dveřní stanice na jedné sběrnici
Montáž: povrchová
Rozměry: 179 × 94 × 42 mm

Rozhraní:

Ovládání zámku: přímé, 12 V DC, max. 300 mA (krátkodobě)
Spínaný kontakt: max. 24 V DC, max. 1 A
Aktivace sepnutí: na 1 sekundu až 10 minut dle nastavení
Připojení odchodového tlačítka pro otevření zámku: 2pólová svorkovnice
Video: 1 Vp-p, 75 Ohm, CCIR

Vlastnosti volání:

- Nejvýše jedno volání na sběrnici v jednu chvíli.
- Volání z dveřní stanice má přednost před interkomy.
- Volání z dveřní stanice zablokuje nevolaným monitorům aktivitu, signalizováno LED diodou (busy).
- Pokud volaná stanice již hovoří, ozve se při stisknutí tlačítka na domovním zvonku varovný tón a podsvit volané stanice se nerozbliká.
- Komunikace je pouze jednokanálová. Systém inteligentně přepíná mezi dveřníkem a monitorem. Problém může nastat v hlučných prostorách jako jsou školky a nebo poblíž hlučné komunikace. Pro použití ve školkách doporučujeme použít monitor se sluchátkem nebo IP systém Dahua.

Systém není vhodný pro velmi frekventovaná místa, kde je více dveřních stanic v jednom D2 systému. Pokud opakovaně více lidí zvoní na více dveřních stanic současně, tak může dojít k zamrznutí systému. Problém není např. u běžných činžovních domů s dvěma vchody, ale problematické jsou zejména školky.

Náhledy na kameru dveřní stanice:

- dveřní stanice umožňuje z monitoru provést náhled na kameru kteréhokoliv z připojených domovních telefonů
- náhled se přepíná mezi domovními telefony automaticky každých 15 sekund (nastavitelné v rozsahu 6–600 s)
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné hovořit do telefonu
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné odemykat zámek dveří

Manuál

Příručka pro 2-drátové systémy (cz) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací

Ostatní download