

XtendLan DPC-D250-3-ID



XtendLan DPC-D250-3-ID; Dveřní stanice pro víceúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 3× zvonek. Barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Venkovní, nere...

Kód	NETXTE2954
PN	DPC-D250-3-ID
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D250-3-ID

Dveřní stanice pro víceúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 3× zvonek. Barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Venkovní, nerez ocel, stupeň krytí IP54, povrchová montáž. Infračervený přísvit pro noční vidění.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/3", CCD, barevná, úhel záběru 170°

Klávesnice: ne

Tlačítka: 3× s podsvícenou jmenovkou

Reproduktor: ano

RFID čtečka: 125 KHz, paměť pro max. 320 karet, dvě master RFID karty pro konfiguraci

Připojení: na dvoudrátovou sběrnici

Napájení: 24 V DC, napájení společné pro celý systém

Odběr: 160 mA při aktivitě, 25 mA při nečinnosti

Instalace: max. 4 dveřní stanice na jedné sběrnici

Montáž: povrchová

Rozměry: 179 × 94 × 42 mm

Rozhraní:

Ovládání zámku: přímé, 12 V DC, max. 300 mA (krátkodobě)

Spínaný kontakt: max. 24 V DC, max. 1 A

Aktivace sepnutí: na 1 sekundu až 10 minut dle nastavení

Připojení odchodového tlačítka pro otevření zámku: 2pólová svorkovnice

Video: 1 Vp-p, 75 Ohm, CCIR

Vlastnosti volání:

- Nejvýše jedno volání na sběrnici v jednu chvíli.
- Volání z dveřní stanice má přednost před interkomy.
- Volání z dveřní stanice zablokuje nevolaným monitorům aktivitu, signalizováno LED diodou (busy).
- Pokud volaná stanice již hovoří, ozve se při stisknutí tlačítka na domovním zvonku varovný tón a podsvit volané stanice se nerozbliká.
- Komunikace je pouze jednoboká. Systém inteligentně přepíná mezi dveřníkem a monitorem. Problém může nastat v hlučných prostorách jako jsou školky a nebo poblíž hlučné komunikace. Pro použití ve školkách doporučujeme použít monitor se sluchátkem nebo IP systém Dahua.

Systém není vhodný pro velmi frekventovaná místa, kde je více dveřních stanic v jednom D2 systému. Pokud opakovaně více lidí zvoní na více dveřních stanic současně, tak může dojít k zamrznutí systému. Problém není např. u běžných činžovních domů s dvěma vchody, ale problematické jsou zejména školky.

Náhledy na kameru dveřní stanice:

- dveřní stanice umožňuje z monitoru provést náhled na kameru kteréhokoliv z připojených domovních telefonů
 - náhled se přepíná mezi domovními telefony automaticky každých 15 sekund (nastavitelné v rozsahu 6-600 s)
 - je možné povolit, aby při náhledu bylo možné hovořit do telefonu
 - je možné povolit, aby při náhledu bylo možné odemknout zámek dveří
-



[Manuál](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
