

Dveřní stanice XtendLan DPC-D268-8S-ID



XtendLan DPC-D268-8S-ID; Dveřní stanice s 8 tlačítky, barevná kamera, CCD 1/3", reproduktor. Kryt hliník, povrchová montáž, úhel záběru 170° (rybí oko), kryt proti dešti, úroveň krytí IP45, za jmenovkou zabudovaná čtečka RFID čipů 125 KHz pro otevření...

Kód	NETXTE3304
PN	DPC-D268-8S-ID
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D268-8S-ID

Dveřní stanice s 8 tlačítky, **barevná kamera, CCD 1/3", reproduktor**. Kryt hliník, povrchová montáž, úhel záběru 170° (rybí oko), kryt proti dešti, úroveň krytí IP45, za jmenovkou zabudovaná **čtečka RFID čipů 125 KHz** pro otevření zámku.

Specifikace:

- přímá volba účastníka tlačítkem, max. 32 účastníků
- za jmenovkou zabudovaná čtečka RFID čipů 125 KHz pro otevření zámku
- pozinkovaný nerezový kryt, kovový
- přímé ovládání zámku, kontakty NC/NO, DC 12 V
- připojení na dvoudrátovou sběrnici
- Zvonky volají na monitor ID 1 až 8, volací ID nelze měnit.
- Není podporováno volání přes BDU jednotku v router módu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: barevná, CCD 1/3", úhel záběru 170°, rybí oko

Klávesnice: ne

Tlačítka: 8 x se jmenovkami, podsvícené jmenovky

Reproduktor: ano

Připojení: na dvoudrátovou sběrnici

Napájení: DC 24 V, napájení společné pro celý systém

Odběr: 1 W při nečinnosti, 15 W při aktivitě

Instalace: max. 4 dveřní stanice na jedné sběrnici, adresace telefonu DIP přepínači

Rozměry: 281 x 110 x 44 mm

Montáž: povrchová (rozteč montážních otvorů 265 x 60 mm)

Vlastnosti volání:

- nejvýše jedno volání na sběrnici v jednu chvíli
- volání z dveřní stanice má přednost před interkomy
- volání z dveřní stanice zablokuje nevolaným monitorům aktivitu, signalizováno LED diodou (busy)
- pokud volaná stanice již hovoří ozve se při stisknutí tlačítka na domovním zvonku varovný tón a podsvit volané stanice se nerozblíká
- komunikace je pouze jednokanálová. Systém inteligentně přepíná mezi dveřníkem a monitorem. Problém může nastat v hlučných prostorách jako jsou školky a nebo poblíž hlučné komunikace. Pro použití ve školkách doporučujeme použít monitor se sluchátkem nebo IP systém Dahua.

Systém není vhodný pro velmi frekventovaná místa, kde je více dveřních stanic v jednom D2 systému. Pokud opakovaně více lidí zvoní na více dveřních stanic současně, tak může dojít k zamrznutí systému. Problém není např. u běžných činžovních domů s dvěma vchody, ale problematické jsou zejména školky.

Rozhraní:

- výstupní napětí pro řízení jednoho zámku 12 V DC, 250 mA max. (krátkodobě)
- spínaný kontakt max. 24 V DC, max. 1 A, aktivace sepnutí na 1 s až 10 minut dle nastavení
- připojení odchodového tlačítka pro otevření zámku (2-pólová svorkovnice)
- video 1Vp-p 75 ohm CCIR

Náhledy na kameru dveřní stanice:

- dveřní stanice umožňuje z monitoru provést náhled na kameru kteréhokoliv z připojených domovních telefonů
- náhled se přepíná mezi domovními telefony automaticky každých 15 sekund (nastavitelné na DCU jednotce)
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné hovořit do telefonu
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné odemknout zámek dveří



[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtete prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
