

XtendLan DPC-D250-1F-ID



XtendLan DPC-D250-1F-ID; Dveřní stanice pro víceúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou a otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky, 1x zvonek, barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku, venkovní pro...

Kód	NETXTE6101V
PN	DPC-D250-1F-ID-VYP
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	6 měs.

XtendLan DPC-D250-1F-ID

Dveřní stanice **pro víceúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou** a otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky, **1x zvonek**, barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku, venkovní provedení, stupeň krytí IP54, zápusťná montáž.

Vlastnosti:

- Přímá volba účastníka tlačítkem
- 1 tlačítko
- Infračervený přísvit pro noční vidění
- Nerez ocel
- Přímé ovládání 1 zámku

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/3" CMOS, CCD, barevná, širokoúhlý objektiv, úhel záběru 170°

Klávesnice: ne

Tlačítka: 1

Reproduktor: ano

RFID čtečka: 125 kHz, paměť pro max. 320 karet, 2 master RFID karty pro konfiguraci

Připojení: na 2drátovou sběrnici

Napájení: DC 24 V, napájení společné pro celý systém (na sběrnici)

Odběr: 160 mA při aktivitě, 25 mA při nečinnosti

Instalace: max. 4 dveřní stanice na jedné sběrnici

Montáž: zápusťná

Rozměry: 220 × 119 × 52 mm

Rozměry výseku: 203 × 105 × 43 mm

Vlastnosti volání:

- Nejvýše jedno volání na sběrnici v jednu chvíli.
- Volání z dveřní stanice má přednost před interkomy.
- Volání z dveřní stanice zablokuje nevolaným monitorům aktivitu, signalizováno LED diodou (busy).
- Pokud volaná stanice již hovoří ozve se při stisknutí tlačítka na domovním zvonku varovný tón a podsvit volané stanice se nerozblíká.
- Komunikace je pouze jednokanálová. Systém inteligentně přepíná mezi dveřníkem a monitorem. Problém může nastat v hlučných prostorách jako jsou školky, poblíž hlučné komunikace apod. Pro použití ve školkách doporučujeme použít monitor se sluchátkem nebo IP systém Dahua.

Systém není vhodný pro velmi frekventovaná místa, kde je více dveřních stanic v jednom D2 systému. Pokud opakovaně více lidí zvoní na více dveřních stanic současně, tak může dojít k zamrznutí systému. Problém není např. u běžných činžovních domů s dvěma vchody, ale problematické jsou zejména školky.

Rozhraní:

- Výstupní napětí pro řízení zámku DC 12 V, 300 mA max. (krátkodobě)
- Spínaný kontakt max. DC 24 V, max. 1 A, aktivace sepnutí na 1 s až 10 minut (dle nastavení)
- Připojení odchodového tlačítka pro otevření zámku (2pólová svorkovnice)
- Video 1Vp-p, 75 Ω , CCIR

Náhledy na kameru dveřní stanice:

- Dveřní stanice umožňuje z monitoru provést náhled na kameru kteréhokoliv z připojených domovních telefonů.
- Náhled se přepíná mezi domovními telefony automaticky každých 15 s (nastavitelné v rozsahu 6 - 600 s).
- Je možné povolit, aby při náhledu bylo možné hovořit do telefonu.
- Je možné povolit, aby při náhledu bylo možné odemknout zámek dveří.



[Manuál](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
