

XtendLan DPP-D205



XtendLan DPP-D205; Handsfree audio telefon pro 2drátový domovní systém D2 . Může pracovat i jako rozšiřující telefon (slave režim) pro bytový monitor. Podpora ovládání druhého zámku. Podpora pouze vnitřního interkomu (v rámci jednoho bytu). Nepodporuj...

Kód	NETXTE6526
PN	DPP-D205
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPP-D205

Handsfree **audio telefon pro 2drátový domovní systém D2**. Může pracovat i jako rozšiřující telefon (slave režim) pro bytový monitor.

Podpora ovládání druhého zámku. Podpora pouze vnitřního interkomu (v rámci jednoho bytu). Nepodporuje odemknutí a zahájení komunikace, pokud se nezvoní. Umožňuje připojení dveřního zvonkového tlačítka.

Umožňuje výběr ze 4 melodií. Oproti monitorům nedisponuje video výstupem a výstupem na externí zvonek.

Pokud uživatelé nechtějí investovat v systémech 2drátového do bytových TFT monitorů, mohou použít pouhé handsfree audio telefony.

Telefon se k systému připojuje zcela shodně jako domovní monitor, tzn. je mu přidělena adresa na sběrnici a je mu poskytováno napájení z domovního rozvodu.

Upozornění:

- Programování ID adresy se provádí párováním s dveřní stanicí. Párování spolehlivě funguje jen pokud je telefon připojen napřímo ke zdroji bez BDU jednotky a bez rozbočovačů. Bud' tedy adresu nastavte ještě před připojením rozbočovačů nebo doporučujeme použít velmi pohodlný programátor [DPA-D2-PG1](#).
- Pokud máte jen čistě audio systém bez videa do počtu 10ks telefonů, tak použijte slabší kombinaci zdroje s injektorem [DPA-D2-PC4](#) (26V/0,75A) nebo případně kombinaci zdroje s injektorem [DPA-D2-PC9](#) (28V / 1,3A). Tento systém bude mít velmi malý odběr. Výkonnější zdroje by v tomto případě byly tak málo zatížené, že by mohly do systému přidávat nepříjemný brum, který je slyšet v komunikaci.
- Neumožňuje změnit dobu otevření zámku dveřní stanice.
- Doba otevření zámku jedno/dvou-tlačítkové dveřní stanice může být upravena pouze video monitorem.
- V případě, že si vyberete některou z výše uvedených dveřních stanic a doplníte pouze o tyto sluchátka, můžeme Vám na přání dobu zámku upravit (standardní čas je nastaven na 1 vteřinu).

Podpora DPA-D2-IPGv3: ano (přes IPGv3 lze handsfree telefon připojit do dalšího segmentu přes LAN síť)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: ne

Tlačítka: 5× (ztlumení, přesměrování, otevření zámku 1, mluvení, vnitřní volání & otevření zámku 2)

Připojení: 2vodičové, konektor pro připojení dveřního zvonkového tlačítka

Instalace: na zeď

Napájení: DC 24 V (20-28 V), odběr v klidovém stavu 6 mA, pracovní odběr 60 mA

Rozměry: 150 × 80 × 13,5 mm



[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtete prosím pozorně

a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
