

XtendLan DPA-D2D-RL1



XtendLan DPA-D2D-RL1; Doplnkový modul pro digitální 2drátový systém XtendLan určený k ovládání dveřních zámků nebo světel. V režimu ovládání zámku DPA-D2D-RL1 umožňuje otevírat zámky vrat, podporuje zámek s vysokou spotřebou energie, s konfigurovateln...

Kód	NETXTE6678
PN	DPA-D2D-RL1
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPA-D2D-RL1

Doplnkový modul **pro digitální 2drátový systém** XtendLan určený k ovládání dveřních zámků nebo světel. V režimu ovládání zámku DPA-D2D-RL1 umožňuje otevírat zámky vrat, podporuje zámek s vysokou spotřebou energie, s konfigurovatelným časem odemknutí, podporuje odchodové tlačítko.

Součásti

- +12V: 12V výstupní napětí. Lze jej použít k napájení zámku (max 300 mA)
- S2: Vyhrazeno.
- S1: Kontakt výstupního tlačítka. Zkratujte tento kontakt a GND pro odemknutí nebo ovládání světla
- GND: Společná zem ostatních 3 kontaktů: S1, S2 a +12V
- NC: Normálně sepnutý kontakt na COM.
- COM: Společný kontakt relé odemykání/ovládání světla
- NO: Normálně otevřený kontakt na COM.
- Ovládací propojka zámku: Pro výběr typu zámku, viz kapitola 4.3, 4.4, 4.5.
- V provozu: Indikátor odemknutí/světla. Při odemknutí nebo rozsvícení se dioda rozsvítí
- Sběrnice: Připojte k vedení sběrnice, bez polarity.
- DIP: Slouží k nastavení adresy RL1.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: DC 22-30 V (ze sběrnice)

Doba odemknutí: 1-99 s

Napájení zámku: DC 12 V, max 300 mA (interní napájení)

Provozní teplota: -20 až +55 °C

Rozměry: 90 × 58,4 × 35 mm



[Manuál](#)



[Katalog digitálního systému videovrátných XtendLan](#)



[Ostatní download](#)
