

Hikvision DS-PM1-I16O2-WE



Hikvision DS-PM1-I16O2-WE; Bezdrátový multi I/O vysílač umožňuje připojení kabelových detektorů třetích stran, jako jsou venkovní PIR senzory, k alarmovému systému AX PRO. Typy alarmů a parametry zón lze snadno nastavit prostřednictvím aplikace určené...

Kód	ZABHIK0082
PN	DS-PM1-I16O2-WE
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-PM1-I16O2-WE

Bezdrátový multi **I/O vysílač** umožňuje připojení kabelových **detektorů třetích stran**, jako jsou venkovní PIR senzory, k alarmovému systému AX PRO. Typy alarmů a parametry zón lze snadno nastavit prostřednictvím aplikace určené pro instalační techniky. Se **16 alarm vstupy a 2 výstupy** jej lze použít pro připojení kabelových detektorů. Určeno pro montáž na zeď.

- 2× 12 V napájecí výstup pro napájení externích kabelových detektorů
- Přední a zadní strana s ochranou proti neoprávněné manipulaci
- Obousměrná bezdrátová komunikace na frekvenci 868 MHz
- LED displej zobrazující skutečný stav zařízení
- Velký prostor pro záložní baterii

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Provozní frekvence: 868 MHz

RF metoda: obousměrná komunikace

RF modulace: 2GFSK

RF vzdálenost: 1100 m

Rozhraní: 1× sériový port, 1× port baterie (DC 12 V vstup), 16× alarmový vstup, 2× alarmový výstup, 2× napájecí výstup (12 V, max. 1 A)

Napájení: 100–240 V AC, prostor pro záložní baterii 12 V/ 7 Ah (150 × 94 × 64 mm, není součástí)

Rozměry: 261 × 199 × 86,4 mm

Hmotnost: 975 g