

Dahua ASR1100B v2



Dahua ASR1100B v2; RFID čtečka 13,56 Mhz určená pro vnitřní i venkovní použití, IP67. Rozhraní RS-485 využívá privátní protokol Dahua a lze ho použít pouze s kontrolery Dahua nebo dalšími Dahua čtečkami. Rozhraní Wiegand lze využít pro spojení s jakým...

Kód	NETDAH2277
PN	ASR1100B-V1
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASR1100B v2

RFID čtečka 13,56 Mhz určená pro vnitřní i venkovní použití, IP67.

Rozhraní RS-485 využívá privátní protokol Dahua a lze ho použít pouze s kontrolery Dahua nebo dalšími Dahua čtečkami. Rozhraní Wiegand lze využít pro spojení s jakýmkoliv kontrolerem i od jiných výrobců.

RS-485 má větší dosah (až 400 m) propojení přes 2 vodiče + napájení. Wiegand má kratší dosah (do 60m), propojení přes 4 vodiče + napájení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Autonomní (samostatná): ne

Komunikační rozhraní: RS-485, Wiegand

Frekvence RFID karet: 13,56 Mhz (Mifare)

Podsvícení: ano, modré

Watchdog proti zablokování: ano

Krytí: IP67

Teplota: -30 až 60°C, vlhkost max. 95%

Napájení: 9 - 15 V DC, odběr 100 mA

Rozměry: 102 x 72 x 18 mm

Hmotnost: 200 g



[Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Applikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

