

Dahua ASR2100A



Dahua ASR2100A; RFID čtečka 13,56 MHz s rozhraním Wiegand/RS-485 určená pro vnitřní i venkovní použití (vodotěsné provedení IP66) . Rozhraní RS-485 využívá privátní protokol Dahua a lze ho použít pouze s kontrolery Dahua nebo dalšími čtečkami Dahua. R...

Kód	NETDAH3771
PN	ASR2100A
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASR2100A

RFID čtečka **13,56 MHz** s rozhraním **Wiegand/RS-485** určená pro vnitřní i venkovní použití (**vodotěsné provedení IP66**).

Rozhraní RS-485 využívá privátní protokol Dahua a lze ho použít pouze s kontrolery Dahua nebo dalšími čtečkami Dahua. Rozhraní Wiegand lze využít pro spojení s jakýmkoliv kontrolerem i od dalších výrobců.

RS-485 má větší dosah (až 1000 m) propojení přes 2 vodiče + napájení. RS-485 podporuje připojení na vzdálenost 100 m při napájení z řídicí jednotky. Wiegand má kratší dosah (do 40 m), propojení přes 3 vodiče + napájení (100 m).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Autonomní (samostatná): ne

Komunikační rozhraní: RS-485 nebo Wiegand

Frekvence RFID karet: 13,56 MHz (Mifare)

Podsvícení: ne

Krytí: IP66

Teplota: -30 až +70 °C, vlhkost max. 95 %

Napájení: DC 12 V (0,5 A), odběr max. 1,7 W

Rozměry: 123 x 86 x 15 mm

Hmotnost: 350 g



[Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
