

Optický CATV vysílač XtendLan CTO51-0305A

XtendLan CTO51-0305A; Optický vysílač pro přenos CATV po optickém vlákně, 1550 nm, jeden optický výstup, přenáší celé pásmo 47-862 MHz do optického výstupu. Určen pro připojení optických přijímačů. Pro distribuci na mnoho klientů se předpokládá připoj...



Kód	NETXTE1815
PN	CTO51-0305A
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan CTO51-0305A

Optický vysílač pro přenos CATV po optickém vlákně, 1550 nm, jeden optický výstup, přenáší celé pásmo 47-862 MHz do optického výstupu. Určen pro připojení optických přijímačů. Pro distribuci na mnoho klientů se předpokládá připojení na optický zesilovač. S automatickým řízením zesílení RF vstupu (AGC).

Zesílení vstupní úrovně ovládáno pomocí AGC, je tím redukována nutnost zohlednit šířku přenášeného pásma na hodnotu vstupního signálu.

Určen pro menší sítě v rozsahu 5 km. Interní modulátor.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Ovládání: Tlačítkové menu, VFD displej

Rozměry: 19" montáž, 1U

Napájení: 230 V

Optický výstup:

Vlnová délka: 1550 nm +/- 10 nm, DFB laser

Výstup: 1portový, konektor SC/APC

Výstupní výkon: 3 dBm

CNR: 50 dB

CTB: -63 dB

CSO: -57 dB

SBS: 17 dBm

Parametry CNR, CTB, CSO jsou platné jen při použití vysílače na definovanou vzdálenost. Pokud je vysílač použit na vzdálenost větší, než je doporučeno, hodnoty CNR, CTB, CSO nejsou výrobcem definovány a je nutné předpokládat jejich degradace.

Vstup RF signálu:

Frekvenční rozsah: 47-862 MHz

Vstupní úroveň: 75 až 85 dBuV (15 až 25 dBmV)

Konektor: F



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)

Přední panel:



Zadní panel:

