

XtendLan DPC-D250-3-ID



XtendLan DPC-D250-3-ID Dveřní stanice pro víceúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 3x zvonek. Barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Venkovní...

Kód	NETXTE2954V
PN	DPC-D250-3-ID-VYP
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	6 měs.

XtendLan DPC-D250-3-ID

Dveřní stanice pro víceúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 3x zvonek. Barevná kamera, CCD 1/3", širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Venkovní, stupeň krytí IP54, povrchová montáž.

Vlastnosti:

- přímá volba účastník tlačítkem
- tři tlačítka s jmenovkou
- podsvícení jmenovky
- infračervený přísvit pro noční vidění
- nerez ocel
- přímé ovládání 1 zámku

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/3", CCD, barevná, úhel záběru 170°

Klávesnice: ne

RFID čtečka: 125 KHz, paměť pro max. 320 karet, dvě master RFID karty pro konfiguraci

Tlačítka: 3 x s podsvícenou jmenovkou

Reproduktor: ano

Připojení: na dvoudrátovou sběrnici

Napájení: 24 V DC, napájení společné pro celý systém

Příkon: 160 mA při aktivitě, 25 mA v pohotovosti

Instalace: max. 4 dveřní stanice na jedné sběrnici

Montáž: povrchová montáž

Rozměry výseku: 179 x 94 x 42 mm

Vlastnosti volání:

- nejvýše jedno volání na sběrnici v jednu chvíli
- volání z dveřní stanice má přednost před interkomy
- volání z dveřní stanice zablokuje nevolaným monitorům aktivitu, signalizováno LED diodou (busy)
- pokud volaná stanice již hovoří ozve se při stisknutí tlačítka na domovním zvonku varovný tón a podsvit volané stanice se nerozblíká

Rozhraní:

- výstupní napětí pro řízení zámku 12 V DC, 300 mA max.
- spínaný kontakt max. 24 V DC, max. 1 A, aktivace sepnutí na 1 s až 10 minut dle nastavení
- připojení odchodového tlačítka pro otevření zámku (2pólová svorkovnice)

- video 1Vp-p 75 ohm CCIR

Náhledy na kameru dveřní stanice:

- dveřní stanice umožňuje z monitoru provést náhled na kameru kteréhokoliv z připojených domovních telefonů
- náhled se přepíná mezi domovními telefony automaticky každých 15 sekund (nastavitelné v rozsahu 6-600 s)
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné hovořit do telefonu
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné odemknout zámek dveří



[Manuál](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
