

XtendLan DPP-D204



XtendLan DPP-D204; Handsfree audio telefon pro 2drátový domovní systém D2 . Může pracovat i jako rozšiřující telefon (slave režim) pro bytový monitor. Podpora ovládání druhého zámku. Podpora pouze vnitřního interkomu (v rámci jednoho bytu). Nepodporuj...

Kód	NETXTE3018
PN	DPP-D204
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPP-D204

Handsfree **audio telefon pro 2drátový domovní systém D2**. Může pracovat i jako rozšiřující telefon (slave režim) pro bytový monitor.

Podpora ovládání druhého zámku. Podpora pouze vnitřního interkomu (v rámci jednoho bytu). Nepodporuje odemknutí a zahájení komunikace, pokud se nezvoní. Umožňuje připojení dveřního zvonkového tlačítka.

Umožňuje výběr ze 4 melodií. Oproti monitorům nedisponuje video výstupem a výstupem na externí zvonek.

Pokud uživatelé nechtějí investovat v systémech 2drátového do bytových TFT monitorů, mohou použít pouhé handsfree audio telefony.

Telefon se k systému připojuje zcela shodně jako domovní monitor, tzn. je mu přidělena adresa na sběrnici a je mu poskytováno napájení z domovního rozvodu.

Upozornění:

- Neumožňuje změnit dobu otevření zámku dveřní stanice.
- Doba otevření zámku jedno/dvou-tlačítkové dveřní stanice může být upravena pouze video monitorem.
- V případě, že si vyberete některou z výše uvedených dveřních stanic a doplníte pouze o tyto sluchátka, můžeme Vám na přání dobu zámku upravit (standardní čas je nastaven na 1 vteřinu).
- Pokud máte jen čistě audio systém bez videa do počtu 10ks telefonů, tak použijte slabší kombinaci zdroje s injektorem **DPA-D2-PC4** (26V/0,75A) nebo případně kombinaci zdroje s injektorem **DPA-D2-PC9** (28V / 1,3A). Tento systém bude mít velmi malý odběr. Výkonnější zdroje by v tomto případě byly tak málo zatížené, že by mohly do systému přidávat nepříjemný brum, který je slyšet v komunikaci.

Podpora DPA-D2-IPGv3: ano (přes IPGv3 lze handsfree telefon připojit do dalšího segmentu přes LAN síť)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: ne

Tlačítka: na otevření 2 zámků

Připojení: 2vodičové, konektor pro připojení dveřního zvonkového tlačítka

Instalace: na zeď

Napájení: DC 24 V, odběr v klidovém stavu 4,4 mA, pracovní odběr 81 mA

Rozměry: 138 × 90 × 17,5 mm



[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtete prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
