

XtendLan DPM-D244S



XtendLan DPM-D244S; Komfortní barevný TFT 4,3" bytový monitor určen pro 2drátový domovní systém. Nabízí české rozhraní a možnost připojení telefonních a RLC modulů. Podpora interkomu a ovládání druhého zámku. Vstup pro zvonek před bytem. Max. 32 bytů ...

Kód	NETXTE5914
PN	DPM-D244S
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPM-D244S

Komfortní barevný TFT 4,3" bytový monitor určen pro 2drátový domovní systém. Nabízí české rozhraní a možnost připojení telefonních a RLC modulů. Podpora interkomu a ovládání druhého zámku. Vstup pro zvonek před bytem. Max. 32 bytů na jednom páru vodičů, max. 4 monitory v jednom bytě. Monitor automaticky zhasne, pokud do 40 sekund nikdo hovor nepřijme.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: barevný 4,3", TFT, 480 x 272

Vnitřní paměť: ne

Slot na microSD: ne

Podpora DPA-D2-IPGv3: ano (IPGv3 slouží pro přepojení hovoru na SIP aplikaci v telefonu nebo IP telefon, přidá monitoru paměť na fotky návštěvníků nebo lze připojit monitor do dalšího segmentu přes LAN síť)

Podpora nastavení

1. hlasitost zvonění, hlasitost hovoru
2. jas, barevnost
3. volitelné tóny pro venkovní zvonění a pro interkom, specifický tón pro externí tlačítko zvonku
4. nastavení doby zobrazení kamery 30s - 10 minut
5. nastavení doby na rozepnutí zámku 1s - 99s

Rozměry: 137 x 137 x 17 mm

Napájení: poskytováno z domovní sběrnice, 28 V; odběr 7 mA v klidu, při komunikaci 196 mA

Ovládání zámku: zámek se ovládá prostřednictvím kontaktů dveřní stanice, není napájeno z bytového monitoru (viz. zvolená dveřní stanice)

Instalace:

- odnímatelný kovový rám, připevnění vruty na stěnu
- monitor se připojí na dvoudrátovou domovní sběrnici pomocí šroubových svorek (2polová svorkovnice), možnost zapojit odbočkově nebo průběžně
- obvykle se k monitoru rovněž připojí i bytový zvonek (2polový vývod)
- DIP přepínači nastavíte požadované ID (0-31)
- Výstup na externí zvukové zařízení pro zvonění 12 V / 100 mA max.

Interkom mezi byty

- monitor má jmenný seznam, je možné zvolit účastníka

Interkom mezi monitory v jednom bytě

- max. 4 monitory v bytě se stejným ID, připojují se na stejnou 2drátovou sběrnici
- každý monitor má vlastní (slave ID) číslo v rozsahu 0-3, možná identifikace lokálního interkomu

Interkom na recepci

- jeden z monitorů může být nastaven jako recepce (guard), jeho volba se ve jmenném listu objevuje na zvláštním

místě, jinak shodné jako volání interkomem mezi byty



[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
