

XtendLan DPC-D252-FK



XtendLan DPC-D252-FK; Dveřní stanice pro jednoúčastnický systém s otevíráním vstupu pomocí kódové klávesnice. Barevná kamera, CCD 1/2,7", reproduktor. Ovládání JEDNOHO zámku (druhý lze připojit pomocí modulu DPA-D2-RLC, spínání RLC modulu funguje z mo...

Kód	NETXTE6103
PN	DPC-D252-FK
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D252-FK

Dveřní stanice pro jednoúčastnický systém s otevíráním vstupu pomocí kódové klávesnice. Barevná kamera, CCD 1/2,7", reproduktor. Ovládání JEDNOHO zámku (druhý lze připojit pomocí modulu DPA-D2-RLC, spínání RLC modulu funguje z monitoru nebo heslem pro 2.zámek z dveřní stanice). Pozinkovaný nerezový kryt, kovový, zápusťná montáž. Stanice umožňuje definovat na jaké číslo monitoru bude zvonek volat (ID 0-31).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/2,7", CCD, barevná, úhel záběru 170°

Klávesnice: číselná, dotyková, podsvícená

Tlačítka: 1 x s podsvícenou jmenovkou

Reproduktor: ano

Připojení: na dvoudrátovou sběrnici

Napájení: 24 V DC, napájení společné pro celý systém

Příkon: 105 mA při aktivitě, 15 mA v pohotovosti

Instalace: adresace telefonu DIP přepínači, max. 4 dveřní stanice na jedné sběrnici

Montáž: zápusťná montáž

Rozměry výseku: 182 x 93 x 44 mm

Rozhraní:

Ovládání zámku: kontakty S1+/GND, 12 V DC, max. 280 mA

Spínaný kontakt: max. 12 V DC, max. 250 mA

Aktivace sepnutí: na 1 - 99 s

Připojení odchodového tlačítka pro otevření zámku: 2pólová svorkovnice

Vlastnosti volání:

- během hovoru lze odemknout zámek kódem
- během hovoru s dveřní stanicí a po zadání hlavního kódu lze nastavit hlasitost mikrofonu a reproduktoru
- komunikace je pouze jednobokálná. Systém inteligentně přepíná mezi dveřníkem a monitorem. Problém může nastat v hlučných prostorách jako jsou školky anebo poblíž hlučné komunikace. Pro použití ve školkách doporučujeme použít monitor se sluchátkem nebo IP systém Dahua.



[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtete prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)

