

XtendLan DPC-D253



XtendLan DPC-D253; Dveřní stanice s přímou tlačítkovou volbou. 1x zvonek, kamera 0,9 Mpx (1280 x 692 px), úhel záběru 105°, reproduktor, hliníkový kryt, stupeň krytí IP54, povrchová montáž. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Kamera: 0,9 Mpx, rozlišení 1280 x 692...

Kód	NETXTE6450
PN	DPC-D253
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D253

Dveřní stanice s přímou tlačítkovou volbou. **1x zvonek, kamera 0,9 Mpx** (1280 x 692 px), úhel záběru 105°, **reproduktor**, hliníkový kryt, stupeň krytí **IP54**, povrchová montáž.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 0,9 Mpx, rozlišení 1280 x 692, úhel záběru 105°

Klávesnice: ne

Tlačítka: 1x tlačítko

Reproduktor: ano

Připojení: na 2drátovou sběrnici (D2 systém)

Napájení: DC 24 V (rozsah 24-28 V)

Odběr: do 85 mA, spotřeba do 2,5 W

Montáž: povrchová

Rozměry: 136,2 x 43,2 x 28,8 mm

Vlastnosti volání:

- Dveřní stanice volá na monitor s ID=0. Volací ID nelze měnit..
- Nejvýše 1 volání na sběrnici v jednu chvíli.
- Volání z dveřní stanice má přednost před interkomy.
- Volání z dveřní stanice zablokuje nevolaným monitorům aktivitu, signalizováno LED diodou (busy).
- Pokud volaná stanice již hovoří ozve se při stisknutí tlačítka na domovním zvonku varovný tón a podsvit volané stanice se nerozblíká.
- Komunikace je pouze jednakanálová. Systém inteligentně přepíná mezi dveřníkem a monitorem. Problém může nastat v hlučných prostorách jako jsou školky a nebo poblíž hlučné komunikace. Pro použití ve školkách doporučujeme použít monitor se sluchátkem nebo IP systém Dahua.

Systém není vhodný pro velmi frekventovaná místa, kde je více dveřních stanic v jednom D2 systému. Pokud opakovaně více lidí zvoní na více dveřních stanic současně, tak může dojít k zamrznutí systému. Problém není např. u běžných činžovních domů s dvěma vchody, ale problematické jsou zejména školky.

Náhledy na kameru dveřní stanice:

- Dveřní stanice umožňuje z monitoru provést náhled na kameru kteréhokoliv z připojených domovních telefonů.
 - Náhled se přepíná mezi domovními telefony automaticky každých 15 vteřin (nastavitelné v rozsahu 6-600 s).
 - Je možné povolit, aby při náhledu bylo možné hovořit do telefonu.
 - Je možné povolit, aby při náhledu bylo možné odemknout zámek dveří.
-



[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtete prosím pozorně

a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
