

XtendLan DPM-D277TMW-V2



XtendLan DPM-D277TMW-V2; Komfortní barevný 7" IPS bytový monitor s dotykovou obrazovkou a velmi tenkým provedením. Určen pro 2drátový domovní systém D2 , rozhraní v češtině, videopaměť, slot pro paměťovou kartu (max. 512 GB), Wi-Fi , SIP. Monitor má t...

Kód	NETXTE6528
PN	DPM-D277TMW-V2
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPM-D277TMW-V2

Komfortní barevný 7" **IPS bytový monitor s dotykovou** obrazovkou a velmi tenkým provedením.

Určen pro 2drátový domovní **systém D2**, rozhraní v češtině, videopaměť, slot pro paměťovou kartu (max. 512 GB), **Wi-Fi**, SIP.

Monitor má tlačítko pro volbu kamer a náhled na dveřní stanici, OSD menu, **Quad** funkce (zobrazení 4 kamer najednou), **PiP** funkce (obraz v obraze), monitorng kamer v mob. aplikaci. **Monitor nepodporuje Slave režim** může tedy fungovat pouze jako hlavní monitor.

Monitor umožňuje připojení k domácí Wi-Fi. Pak lze s monitorem spárovat jakýkoliv smartpohne (Android/iOS) s aplikací VDP Connect. Volání z vaší dveřní stanice pak můžete pohodlně přijmout ve svém chytrém telefonu. Aplikace umožňuje audio-video komunikaci, můžete i otevřít zámek. Nezáleží, zda jste s telefonem na domácí Wi-Fi nebo na internetu kdekoliv na světě. Jak monitor, tak i aplikace VDP Connect jsou registrováni na serveru výrobce, který je zdarma. K jednomu monitoru lze připojit až 5 aplikací (telefonů) VDP Connect.

Podpora interkomu a ovládání druhého zámku. Vstup pro zvonek před bytem. Výstup na externí zvonek. Umožňuje pojmenovat seznam jmen pro vytáčení interkomu, změnu názvu dveřních stanic.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: barevný 7", IPS, dotykový, rozlišení 1024 × 600

Vnitřní paměť: ano

Slot na microSD: ano, doporučená kapacita max. 512 GB (SD karta slouží pouze pro export fotek/video a případně nahrání firmware, SD karta není součástí balení)

Podpora ethernetového modulu IPG: ne (připojení mobilní aplikace VDP Connect nebo náhled na IP kameru funguje výhradně přes Wi-Fi rozhraní monitoru.)

Akční tlačítka: TALK pro navázání komunikace, UNLOCK pro ovládání zámku

Podpora nastavení

- Hlasitost zvonění, hlasitost hovoru
- Jas, barevnost
- 12 volitelných tónů pro venkovní zvonění a 12 tónů pro interkom, specifický tón pro externí tlačítko zvonku
- Nastavení doby zobrazení kamery 30 s až 10 minut
- Nastavení doby na rozepnutí zámku 1 s až 99 s
- Možnost nastavení rozdílné hlasitosti den/noc

Rozměry: 161 × 174 × 22 mm

Napájení: poskytováno z domovní sběrnice (24 V), příkon 0,7 W v klidu & při komunikaci 8 W

Ovládání zámku: zámek se ovládá prostřednictvím kontaktů dveřní stanice, není napájeno z bytového monitoru (viz. zvolená dveřní stanice)

Instalace:

- Odnímatelný kovový rám, připevnění vruty na stěnu
- Monitor se připojí na dvoudrátovou domovní sběrnici pomocí šroubových svorek (2pólová svorkovnice), možnost zapojit odbočkově nebo průběžně
- Obvykle se k monitoru rovněž připojí i bytový zvonek (2pólový vývod)
- V menu nastavíte požadované ID (0-31)

Interkom mezi byty

- Monitor má jmenný seznam, je možné zvolit účastníka

Interkom mezi monitory v jednom bytě



[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
