

XtendLan DPC-D2D10-2F-ID



XtendLan DPC-D2D10-2F-ID; Digitální dveřní stanice pro jedno-účastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 2× zvonek. Plně digitální komunikace bez rušení. Barevná kamera, CMOS 2Mpix Starlight, širokoúhlý ob...

Kód	NETXTE6666
PN	DPC-D2D10-2F-ID
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D2D10-2F-ID

Digitální dveřní stanice pro jedno-účastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou s otevíráním vstupu pomocí RFID čtečky. 2× zvonek. **Plně digitální komunikace bez rušení.** Barevná kamera, CMOS 2Mpix Starlight, širokoúhlý objektiv 170°, reproduktor. Ovládání jednoho zámku. Lze rozšířit o ovládání 2. zámku pomocí modulu DPA-D2D-RL1. Venkovní, nerez ocel, stupeň krytí IP54, zápusťná montáž. Infračervený přísvit pro noční vidění.

Oproti staršímu analogovému 2-drátovému systému videovrátných nabízí tento digitální systém řadu výhod:

- Plně digitální systém, který netrpí na různá rušení.
- Lepší funkčnost i na starší nekroucené kabeláži. Přesto je ale kroucená dvoulinka doporučena.
- Výrazně lepší obraz z dveřní stanice, a to nejen díky vyššímu rozlišení, ale i Starlight čipu v kameře.
- Díky Wi-Fi rozhraní monitoru nebo doplňkového modulu DPA-D2D-LAN snadná integrace jakékoliv IP kamery s podporou ONVIF (tedy jakákoliv Dahua, Hikvision, VIGI apod. kamera)
- Plně duplexní komunikace (starší analog je pouze half-duplex) a to rovnou 4 kanály naráz.

KAPACITA A ROZŠÍŘENÍ

- Maximálně **8 dveřních stanic** v jednom systému a mohou být kdekoli, např. tedy i v patře před bytem.
- Maximálně **64 monitorů** v jednom systému. Systém do 16 monitorů nepotřebuje žádný rozšiřující modul. Pro systém s 17 až 32 monitory je třeba modul [DPA-D2D-SW4](#), který přidá podporu dalších 16 monitorů. Pro systém s 33 až 64 monitory je třeba 1x DPA-D2-SW4 a 2x LAN modul [DPA-D2D-LAN \(schéma zapojení v popisu\)](#).
- **ONVIF kameru** lze připojit přes Wi-Fi rozhraní monitoru, případně přes [DPA-D2D-LAN](#) modul, který připojí digitální systém videovrátných do LAN sítě.
- Pro každých 16 monitorů je třeba **napájecí zdroj** [DPA-D2D-PC7D](#). V případě malých systémů do 8mi monitorů s Wi-Fi (nebo 12ti monitorů bez Wi-Fi) monitorů lze i použít slabší zdroj [DPA-D2-PC9](#).
- K dveřní stanici lze připojit **1 zámek** vč. napájení do 300mA, **druhý zámek** lze připojit přes modul [DPA-D2D-RL1](#).
- **Rozbočovače (distributory)** [DPA-D2D-BC4](#) nejsou nutné, ale doporučené. Pokud rozbočovače použijete, je systém chráněn proti nechtěnému zkratu či přetížení.
- Pro páteřní vedení doporučujeme **kvalitní kroucenou dvoulinku 1,5 mm**. Lze ji použít i pro odbočky k monitorům, ale díky větší tloušťce při vícenásobném ohnutí se má tendenci zlomit u konektorů, proto zde je zde lepší **tloušťka 1 mm** nebo třeba CAT5 či CAT6 kabel. Lze využít i starší kabel ve zdi, např. SYKFY.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: barevná CMOS, úhel záběru 170°, Starvis, 2Mpx

Klávesnice: ne

Tlačítka: 2× s podsvícenou jmenovkou

Reproduktor: ano

RFID čtečka: Duální 125 kHz i 13,56 MHz, paměť pro max. 320 karet, dvě master RFID karty pro konfiguraci

Připojení: na dvoudrátovou sběrnici

Napájení: 24 V DC, napájení společné pro celý systém

Odběr: 160 mA při aktivitě, 25 mA při nečinnosti
Instalace: max. 8 dveřních stanic na jedné sběrnici
Montáž: zápusťná
Rozměry: 220 × 120 × 56 mm

Rozhraní:

Ovládání zámku: přímé, 12 V DC, max. 300 mA (krátkodobě)
Spínaný kontakt: max. 24 V DC, max. 1 A
Aktivace sepnutí: na 1 sekundu až 10 minut dle nastavení
Připojení odchodového tlačítka pro otevření zámku: 2pólová svorkovnice



Manuál



Katalog digitálního systému videovrátných XtendLan



[Ostatní download](#)
