

XtendLan DPC-D2D81-C



XtendLan DPC-D2D81-C; Základní kamerový modul pro dveřní stanici vhodný pro multiúčastnickou instalaci, Digital-D2 systém, barevná kamera, CMOS 2,0 Mpx, úhel záběru 170°, IR, reproduktor, EM RFID čtečka 125 kHz. Venkovní provedení, modulární, rozvo...

Kód	NETXTE6671
PN	DPC-D2D81-C
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D2D81-C

Základní kamerový modul pro dveřní stanici vhodný pro multiúčastnickou instalaci, **Digital-D2 systém**, barevná kamera, **CMOS 2,0 Mpx**, úhel záběru 170°, IR, reproduktor, **EM RFID čtečka 125 kHz**. Venkovní provedení, modulární, **rozvod po D2D** (Digital 2drát).

Oproti staršímu analogovému 2-drátovému systému videovrátných nabízí tento digitální systém řadu výhod:

- Plně digitální systém, který netrpí na různá rušení.
- Lepší funkčnost i na starší nekroucené kabeláži. Přesto je ale kroucená dvoulinka doporučena.
- Výrazně lepší obraz z dveřní stanice, a to nejen díky vyššímu rozlišení, ale i Starlight čipu v kameře.
- Díky Wi-Fi rozhraní monitoru nebo doplňkového modulu DPA-D2D-LAN snadná integrace jakékoliv IP kamery s podporou ONVIF (tedy jakákoliv Dahua, Hikvision, VIGI apod. kamera)
- Plně duplexní komunikace (starší analog je pouze half-duplex) a to rovnou 4 kanály naráz.

KAPACITA A ROZŠÍŘENÍ

- Maximálně **8 dveřních stanic** v jednom systému a mohou být kdekoliv, např. tedy i v patře před bytem.
- Maximálně **64 monitorů** v jednom systému. Systém do 16 monitorů nepotřebuje žádný rozšiřující modul. Pro systém s 17 až 32 monitory je třeba modul [DPA-D2D-SW4](#), který přidá podporu dalších 16 monitorů. Pro systém s 33 až 64 monitory je třeba 1x DPA-D2-SW4 a 2x LAN modul [DPA-D2D-LAN \(schéma zapojení v popisu\)](#).
- **ONVIF kameru** lze připojit přes Wi-Fi rozhraní monitoru, případně přes [DPA-D2D-LAN](#) modul, který připojí digitální systém videovrátných do LAN sítě.
- Pro každých 16 monitorů je třeba **napájecí zdroj** [DPA-D2D-PC7D](#). V případě malých systémů do 8mi monitorů s Wi-Fi (nebo 12ti monitorů bez Wi-Fi) monitorů lze i použít slabší zdroj [DPA-D2-PC9](#).
- K dveřní stanici lze připojit **1 zámek** vč. napájení do 300mA, **druhý zámek** lze připojit přes modul [DPA-D2D-RL1](#).
- **Rozbočovače (distributory)** [DPA-D2D-BC4](#) nejsou nutné, ale doporučené. Pokud rozbočovače použijete, je systém chráněn proti nechtěnému zkratu či přetížení.
- Pro páteřní vedení doporučujeme **kvalitní kroucenou dvoulinku 1,5 mm**. Lze ji použít i pro odbočky k monitorům, ale díky větší tloušťce při vícenásobném ohnutí se má tendenci zlomit u konektorů, proto zde je zde lepší **tloušťka 1 mm** nebo třeba CAT5 či CAT6 kabel. Lze využít i starší kabel ve zdi, např. SYKFY.

K tomuto základnímu modulu můžete připojit až: 1x DPC-x81-K (číslná klávesnice), 1x DPC-x81-ID (RFID čtečka), 16x modulů se zvonky (různé varianty, max 64 zvonků celkem)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: CMOS barevná, 2.0 Mpx, IR

Objektiv: úhel záběru 170°

Displej: ne

Čtečka ID karet: ano, EM RFID čtečka 125 kHz

Čtečka otisků prstů: ne

Připojení zámku: jeden zámek
Síť: 2drátová sběrnice (Digital D2D systém)
Připojení: na 2drátovou sběrnici
Napájení: 24-26 V DC
Spotřeba: v nečinnosti 1 W, pracovní 12 W
Pracovní teplota: -10 až +50 °C
Rozměry: 83 × 82 × 48 mm



[Uživatelský manuál k modulární digitální 2-drátové dvevní stanici \(cz\)](#)



Katalog digitálního systému videovrátných XtendLan



[Ostatní download](#)

Kompletní výpis volitelných součástí pro dvevní stanici DPC-D2D81-C:

Hlavní moduly:

DPC-D2D81-C - hlavní modul s kamerou (2drát D2D systém)

Moduly kompatibilní s 2drát D2D systémem:

DPC-x81-4BM - 4x tlačítko/zvonek, mechanické

DPC-x81-8BM - 8x tlačítko/zvonek, mechanické

DPC-x81-ID - RFID čtečka 125 kHz a 13,56 MHz

DPC-x81-K - číselná klávesnice

DPC-x81-FRAME22F - rámeček pro 2x2 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME22S - rámeček pro 2x2 moduly, povrchový

DPC-x81-FRAME2F - rámeček pro 2 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME2S - rámeček pro 2 moduly, povrchový

DPC-x81-FRAME32F - rámeček pro 3x2 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME32S - rámeček pro 3x2 moduly, povrchový

DPC-x81-FRAME3F - rámeček pro 3 moduly, zapuštěný

DPC-x81-FRAME3S - rámeček pro 3 moduly, povrchový

Příklady sestav:





