

Dahua Airshield ART-ARC3800H-03-FW2(868)

Dahua ART-ARC3800H-03-FW2(868); Zabezpečovací systém - zabezpečovací ústředna (základna) s příslušenstvím. Sestava se skládá z ústředny, magnetického detektoru, senzoru pohybu a tlačítkové klíčenky (dálkové ovládání). Zabezpečovací ústředna (Alarm Hub...



Kód	ZABDAH0051
PN	ART-ARC3800H-03-FW2(868)
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	36 měs.

Dahua Airshield ART-ARC3800H-03-FW2(868)

Zabezpečovací systém - zabezpečovací ústředna (základna) s příslušenstvím. Sestava se skládá z ústředny, magnetického detektoru, senzoru pohybu a tlačítkové klíčenky (dálkové ovládání).

Zabezpečovací ústředna (Alarm Hub) s Wi-Fi a LTE (4G). Provozní frekvencí pro senzory, detektory, sirény atd. je **868 MHz**.

Zabezpečovací ústředna spravuje bezdrátová poplašná zařízení v systému a **upozorňuje na vloupání do dveří, otevření oken, rozbití skla, požár a únik vody**. Pokud dojde k vloupání, rozbočovač upozorní centrum pro příjem poplachů a mobilní aplikaci (**DMSS nebo DoLink Care**) a odešle videozáznamy z PIR kamery a IPC, takže můžete mít aktuální informace o událostech, aniž byste museli osobně sledovat místo činu.

- LTE připojení - Umožňuje odesílání SMS či volání při spuštění alarmu. (Podporuje instalaci dvou karet SIM. Současně může být povolena pouze jedna karta.)
- Podporuje ověřování poplachového videa prostřednictvím integrace IPC s rozbočovačem.
- Snímky lze vzdáleně a rychle přenášet z PIR kamery do zařízení.
- Podporuje konfiguraci kabelové sítě a sítě AP, což usnadňuje přidávání rozbočovače do aplikací a přepínání na síť rozbočovače.
- Podporuje redundanci více sítí pro Ethernet, Wi-Fi a 4G.
- Podporuje obousměrnou komunikaci a přesakování frekvencí, aby byla komunikace s bezdrátovými periferiemi stabilní a spolehlivá.
- Funkce cloudové aktualizace. Zařízení a bezdrátové periferie můžete také vzdáleně aktualizovat v mobilní aplikaci.
- Dvojitý systém zálohování a automatické obnovení při selhání aktualizace.

Pásmo:

GSM - 900/1800 MHz

WCDMA - B1/B5/B8

LTE-FDD - B1/B3/B7/B8/B20/B28A

LTE-TDD - B38/B40/B41

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Ústředna - ARC3800H-GW2(868)

Vstup/výstup: 150 kanálů bezdrátových periferií (6 sirén, 64 PIR kamer (pouze 8 vnitřních PIR kamer), 64 klíčenek, 8 klávesnic a 4 opakovače)

Přenosová frekvence: 868,0-868,6 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 2000 m

Komunikační rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz), 1 × RJ-45 Ethernet, 2G/3G/4G/LTE (2 × SIM)

Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Záložní baterie: ano, Li-ion, 4750 mAh, výdrž cca 12 hodin

Rozměry: 174,8 × 174,8 × 38,3 mm

Detektor pohybu - ARD1233-W2(868)

Typ detektoru: PIR + imunita vůči zvířatům do 18 kg

Dosah: 12 m (90° rozsah)

Detekční rychlost: 0,3 až 3 m/s

Imunita vůči zvířatům: ano, do 18 kg

Přenosová frekvence: 868,0-868,6 MHz

Napájení: 1× CR123A baterie

Rozměry: 104 × 60 × 50 mm

Barva: bílá

Magnetický kontakt - ARD323-W2(868)

Typ modulu: bezdrátový magnetický detektor

Přenosová frekvence: 868,0-868,6 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 1200 m

Napájení: CR123A baterie

Provedení: plast

Rozměry: 100,2 × 20,8 × 20,3 mm

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Barva: bílá

Tlačítková klíčenka - ARA24-W2(868)

Typ modulu: bezdrátová klíčenka

Přenosová frekvence: 868,0-868,6 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 900 m

Počet tlačítek: 4 (domov, odchod, odpojení a SOS)

Napájení: CR2032 baterie

Provedení: plast

Rozměry: 60 × 39,5 × 15 mm

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Barva: bílá

Certifikát bezpečnostní třídy dle EN50131 (Třída 2):



[EN 50131 \(Wireless-Alarm-Hub\)](#)
