

XtendLan DPC-D221-8D-ID



XtendLan DPC-D221-8D-ID; Dveřní stanice pro multiúčastnické systémy s přímou tlačítkovou volbou. Barevná kamera, CCD 1/3" 105°, přímá tlačítková volba bytu/pokoje, reproduktor. Čtečka přístupových karet. Ovládání 1 zámku (druhý lze doplnit pomocí modu...

Kód	NETXTE2686
PN	DPC-D221-8D-ID
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D221-8D-ID

Dveřní stanice pro multiúčastnické systémy s přímou tlačítkovou volbou. Barevná kamera, CCD 1/3" 105°, přímá tlačítková volba bytu/pokoje, reproduktor.

Čtečka přístupových karet. Ovládání 1 zámku (druhý lze doplnit pomocí modulu DPA-D2-RLC) a odchodového tlačítka. Ocelový nerezový kryt.

Vlastnosti:

- přímá volba účastníka tlačítkem
- 8 tlačítek s jmenovkami, dvourádkové (dvě tlačítka = jedna jmenovka)
- podsvícení tlačítek
- infračervený přísvit pro noční vidění
- reproduktor
- nerezový kryt
- přímé ovládání zámku, kontakty NC/NO, 12 V DC
- připojení na dvoudrátovou sběrnici
- napájení 24 V DC (je v systému společná pro všechna zařízení na sběrnici)
- krytí IP45, bezproblémová venkovní instalace

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/3", CCD, barevná, úhel záběru 170°

Klávesnice: ne

Tlačítka: 8x s podsvícenou jmenovkou

Reproduktor: ano

Připojení: na dvoudrátovou sběrnici

Napájení: 24-26 V DC, napájení společné pro celý systém

Odběr: 5 W při aktivitě, 1 W při nečinnosti

Instalace: adresace telefonu DIP přepínači, max. 4 dveřní stanice na jedné sběrnici

Vlastnosti volání:

- nejvýše jedno volání na sběrnici v jednu chvíli
- volání z dveřní stanice má přednost před interkomy
- volání z dveřní stanice zablokuje nevolaným monitorům aktivitu, signalizováno LED diodou (busy)
- pokud volaná stanice již hovoří ozve se při stisknutí tlačítka na domovním zvonku varovný tón a podsvit volané stanice se nerozbliká

Čtečka karet:

- umožňuje bezkontaktní identifikaci držitele karty a automatické odemknutí vstupních dveří

- management karet přímo z dveřní stanice
- RFID čtečka, pro karty RFID 125 KHz, paměť pro max. 320 karet, dvě master RFID karty pro konfiguraci
- v balení dvě řídicí RFID karty , jedna řídicí karta pro přidávání a druhá pro odebírání karet ze systému (řídicí karty nelze používat k běžnému přístupu, slouží jen pro administraci systému).
- komunikace je pouze jednoboká. Systém inteligentně přepíná mezi dveřníkem a monitorem. Problém může nastat v hlučných prostorách jako jsou školky a nebo poblíž hlučné komunikace. Pro použití ve školkách doporučujeme použít monitor se sluchátkem nebo IP systém Dahua.

Systém není vhodný pro velmi frekventovaná místa, kde je více dveřních stanic v jednom D2 systému. Pokud opakovaně více lidí zvoní na více dveřních stanic současně, tak může dojít k zamrznutí systému. Problém není např. u běžných činžovních domů s dvěma vchody, ale problematické jsou zejména školky.

Rozhraní:

- výstupní napětí pro řízení zámku 12 V DC, 250 mA max. (krátkodobě)
- spínaný kontakt max. 48 V DC, max. 1,5 A, aktivace sepnutí na 1 s až 10 minut dle nastavení
- připojení odchodového tlačítka pro otevření zámku (2-pólová svorkovnice)
- video 1Vp-p, 75 Ω, CCIR

Náhledy na kameru dveřní stanice:

- dveřní stanice umožňuje z monitoru provést náhled na kameru kteréhokoli z připojených domovních telefonů
- náhled se přepíná mezi domovními telefony automaticky každých 15 sekund (nastavitelné v rozsahu 6 až 600 s)
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné hovořit do telefonu
- je možné povolit, aby při náhledu bylo možné odemknout zámek dveří



[Manuál \(cz\)](#)



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtete prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Komplexní manuál pro 2-drátové systémy](#)



[Ostatní download](#)
