

MHPower WPU-800-12



MHPower WPU-800-12; Měníč napětí 12 V / 230 V s funkcí UPS a výkonem 800 W . Připojte akumulátor a máte k dispozici kompletní záložní zdroj s automatickým přepnutím na záložní napájení. Při napájení ze sítě jsou napájeny připojené spotřebiče přímo ze ...

Kód	UPSMHP0023
PN	WPU-800-12
Výrobce	MHPower
Záruka	26 měs.

MHPower WPU-800-12

Měníč napětí **12 V / 230 V s funkcí UPS** a výkonem **800 W**. Připojte akumulátor a máte k dispozici kompletní záložní zdroj s automatickým přepnutím na záložní napájení.

Při napájení ze sítě jsou napájeny připojené spotřebiče přímo ze sítě, externí akumulátor je dobýjen, při výpadku sítě zdroj automaticky přepne na měnič napětí, energie je odebírána z akumulátoru, spotřebiče jsou napájeny z měniče. Po obnovení el. energie zdroj automaticky přepne na síť, začne se akumulátor dobýjet.

Doporučujeme tento záložní zdroj pro jeho flexibilní použití. Čistý sinusový výstup. Ideální pro dlouhodobé zálohování.

Vlastnosti:

- Maximální trvalý výkon 800 W
- Integrovaný nabíječ 10 nebo 15 A
- Robustní celokovové provedení
- Kabele pro připojení externího akumulátoru 0,8 m
- Automatické přepnutí při výpadku sítě, automatické dobýjení externího akumulátoru
- Kompaktní rozměry
- Doporučená kapacita baterie: 40-250 Ah (baterie pod 60 Ah doporučujeme nabýjet nižším proudem 10 A)

POZOR! Záložní zdroj (UPS) funguje pouze tehdy, když je připojen k externí baterii. Po připojení akumulátoru zapojte hlavní napájecí kabel do zásuvky (230 V, 50 Hz) s uzemněním do sítě. Na zadní straně zdroje připojíte zařízení, které chcete, aby fungovalo při výpadku napájení. Postupujte podle následujícího pořadí: připojte baterii, připojte hlavní napájení a potom připojte spotřebič (zařízení) k záložnímu zdroji (UPS).

V případě výpadku elektrické energie, nebo pokud nejsou její parametry v normálním rozmezí, se záložní zdroj (UPS) automaticky přepne na baterii. Přepnutí se zobrazí na displeji, a zároveň upozorní i zvukovým signálem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 800 W

Výstupní napětí: 230 V

Výstupy: 2× zásuvka (1× FR, 1× Schuko)

Rozměry: 330 × 245 × 140 mm

Hmotnost: 7 kg

Baterie

Počet baterií: externí baterie, není součástí balení

Napětí baterie/článku: 12 V

Podporované baterie: GEL, AGM, zaplavené (**nepodporuje** baterie Li-on, Li-Pol, LiFePO atd.)

Doporučená kapacita baterie: 40-250 Ah