

Dahua HY-SA21A-W2(868)



Dahua HY-SA21A-W2(868); Bezdrátový detektor požáru/kouře se sirénou 85-90 dB(A) . Pokročilá elektronika ve spojení s fotoelektrickou komorou pro snímání kouře zajišťuje včasnou detekci kouře. Včasné hlášení kouřového poplachu lze zobrazit v aplikaci D...

Kód	ZABDAH0036
PN	HY-SA21A-W2(868)
Výrobce	
Záruka	36 měs.

Dahua HY-SA21A-W2(868)

Bezdrátový **detektor požáru/kouře se sirénou 85-90 dB(A)**. Pokročilá elektronika ve spojení s fotoelektrickou komorou pro snímání kouře zajišťuje včasnou detekci kouře. Včasné hlášení kouřového poplachu lze zobrazit v aplikaci DMSS. Provozní frekvence je **868 MHz**.

- Technologie snímače s rozděleným spektrem
- Funkce testování a umlčení jedním tlačítkem
- Hlasitý zvukový výstup (siréna) přes 85-90 dB(A) na 3 metry
- Alarm slabé baterie
- Šifrování AES128
- LED indikátor stavu
- Obousměrná komunikace + funkce přeskakování frekvencí

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: detektor požáru/kouře se sirénou

Snímač: fotoelektrický

Pokrytí: 20-40 m² (při výšce místnosti max. 8 m)

Přenosová frekvence: 868,0 - 868,3 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 1000 m

Napájení: CR123A baterie (výdrž cca 3 roky)

Provedení: plast

Rozměry: 98 x 98 x 43,1 mm

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Barva: bílá