

Dahua ARM7012-W2(868)



Dahua ARM7012-W2(868); Relé (spínač) je zařízení, které se používá k dálkovému ovládání napájení AC 100-240 V (max. 13 A) . Výstupní svorka N je přímo připojena ke vstupní napájecí svorce N a spojení mezi výstupní svorkou L a vstupní napájecí svorkou ...

Kód	ZABDAH0039
PN	ARM7012-W2(868)
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	36 měs.

Dahua ARM7012-W2(868)

Relé (spínač) je zařízení, které se používá k dálkovému **ovládání napájení AC 100-240 V (max. 13 A)**. Výstupní svorka N je přímo připojena ke vstupní napájecí svorce N a spojení mezi výstupní svorkou L a vstupní napájecí svorkou L je řízeno rozepnutím/sepnutím vestavěného relé. Spínač nejen měří spotřebu energie, ale je také vybaven ochranou proti přepětí, přetížení a přehřátí. Provozní frekvencí je **868 MHz**.

- Šifrování AES128 a detekce rušení
- Vzdálená aktualizace z Cloudu a automatické obnovení při selhání aktualizace
- Obousměrná komunikace + funkce přeskokování frekvencí
- Ochrana proti přepětí, přetížení a přehřátí
- Monitoruje napětí, proud a spotřebu energie

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: bezdrátové relé (přepínač)

Porty/svorky: 1x relé výstup (AC 100-240 V, NO/NC, max. 13 A)

Přenosová frekvence: 868,0 - 868,6 MHz

Dosah (v otevřeném prostoru): až 1200 m

Napájení: AC 100-240 V (50/60 Hz)

Provedení: plast

Rozměry: 39 x 33 x 19 mm

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Barva: bílá - šedá

