

Pulsar AWZ-516



Pulsar AWZ-516; Relé umožňující realizaci časově-logických programů . Zařízení charakterizuje univerzalita, velká přesnost měřeného času na oscilátoru řízeném křemenným výbrusem a možnost jeho precizního a opakovaného nastavení. Relé lze použít k prod...

Kód	ZABZDR0063
PN	AWZ-516
Výrobce	PULSAR
Záruka	24 měs.

Pulsar AWZ-516

Relé umožňující realizaci **časově-logických programů**. Zařízení charakterizuje univerzalita, velká přesnost měřeného času na oscilátoru řízeném křemenným výbrusem a možnost jeho precizního a opakovaného nastavení. Relé lze použít **k prodloužení krátkých ovládacích impulsů**, např. ovládajících práci západek, elektromagnetických kotev, bistabilního ovládání apod. Najde použití v obvodech automatiky a ovládání a v projektech kontroly přístupu, s logickými vztahy od stavu: kontroloru, čidla otevření dveří (kontaktronu), tlačítka vstupu apod.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet relé: 1

Napájení: DC 10-16 V

Rozhraní:

Vstup S+: ovládání DC 10-16 V

Výstup S-: ovládání 0 V (GND)

Výstup R-: ovládání 0 V (GND)

Proudový odběr: 20 mA (relé neaktivní), 65 mA (relé aktivní)

Počet časově-logických programů: 18

Časové rozsahy: 0,1 s až 100 h

Max. spínací napětí: AC 250 V/ DC 30 V

Max. spínací proud: 10 A

Indikace: LED dioda, LED displej

Provozní teplota: -10 až 40 °C

Rozměry: 120 × 43 × 22 mm

Hmotnost: 60 g